Gigaset

Version 1.0 07.01.2013

Gigaset AL410

„Teléfono ergonómico con funcionalidades esenciales"

USP:

Diseño ergonómico, cómodo de marcar, leer y escuchar

Interfaz:	a/b (analógico)
Implementación:	HA/PBX
Estándares:	DECT, GAP
Configuración:	conexión para 1 línea externa
Sistema:	teléfono inalámbrico para 4 terminales

Principales ventajas

- Teclado ergonómico de alta calidad (metal dome)
- Manos libres fácil de usar con calidad de sonido excelente HSP™
- Autonomía de hasta 20/220 horas
- Pantalla en blanco y negro iluminada color ámbar de 1,7"
- Agenda para 80 nombres y números

Calidad de sonido

- o High Sound Performance (HSP™)
- o Manos libres (máxima calidad) con tecla iluminada (llamar/manos libres) con volumen ajustable en 5 niveles
- o Volumen del terminal ajustable (5 niveles)
- o Función de activación/desactivación de la melodía de llamada presionando prolongadamente la tecla *
- o Melodía de llamada a través del altavoz manos libres del terminal
- o 20 tonos de llamada disponibles
- o Tonos de aviso (para confirmación de pulsación y batería baja)

Comodidad – Funcionalidades básicas

Cobertura

- o En interior: hasta 50 metros
- o En exterior: hasta 300 metros

Autonomía

- o En conversación: hasta 20 horas
- o En reposo: hasta 220 horas

Agenda y marcación

- o Agenda para 80 nombres y números
- o Muestra en pantalla el nombre para llamadas entrantes, salientes, lista de llamadas perdidas y lista de rellamadas
- o Preparación marcación (introducción del número antes de la marcación) con posibilidad de corrección
- o Rellamada a los últimos 10 número distintos llamados
- o Teclas de marcación rápida (2-9 y 0)
- o Marcación: DTMF o pulsos, con R (Flash) configurable

Recepción de llamadas

- o Identificación de llamante en pantalla mediante CLIP[1)]
- o Pantalla y tecla de mensajes iluminada
- o Melodías de llamada
  - 20 melodías estándar
  - 5 niveles de volumen + apagado + crescendo
- o Melodía distinta para las llamadas internas

Llamadas perdidas

- o Señalización en pantalla de llamadas perdidas
- o Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas, mediante la tecla de mensajes
- o La lista de llamadas perdidas muestra las últimas 25 llamadas perdidas junto con la identidad del llamante y la fecha (si el CLIP está disponible) [1)]
- o Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas

Funcionalidades generales adicionales

- o Plug & Play (sacar de la caja, conectar el teléfono y llamar)
- o Función alarma con
  - selección de tono de aviso
  - sincronización de la hora a través de la información de CLIP (dependiendo del operador) [1)]
- o Fecha y hora protegidas frente a pérdidas de alimentación
- o Tanto la estación base como cargador pueden montarse en pared
- o Antenas internas

Pantalla y funciones de menú

Pantalla

- Gráfica monocromo de 1,7" (96 x 64 pixel)
- Iluminada en color ámbar

Salvapantallas

- Reloj digital como salvapantallas (por defecto)

En reposo

- Muestra la fecha y la hora
- Muestra el estado de la batería y la cobertura
- Teclas de pantalla para acceso rápido a las funciones

Durante una conversación

- Muestra la duración de la llamada

Menú

- Manejo sencillo gracias a su menú contextual y las teclas de pantalla
- Con información disponible en 28 idiomas

Funcionalidades del teclado

- Nuevo teclado más ergonómico en material de alta calidad (tecnología metal dome)
- Marcación precisa con teclas extra grandes
- 12 teclas numéricas más 7 teclas de función
- Tecla de navegación de 4 posiciones
- Iluminación del teclado en ámbar, incluido el área de navegación
- Tecla de llamada/manos libres iluminada en verde y tecla dedicada de mensajes iluminada en rojo
- Bloqueo de teclado con pulsación prolongada de la tecla #
- Silenciado del tono de llamada con la tecla *
- Tecla R, y función pausa (P) con pulsación prolongada
- Acceso a terminales internos (INT) y tecla Mute desde la tecla de navegación

ECO DECT

- Hasta un 60% de ahorro de energía[2)] gracias a su fuente de alimentación conmutada de bajo consumo
- Reducción de la potencia casi a cero cuando el terminal se encuentra en la base (con 1 solo terminal registrado)
- ECO Mode – reducción manual de la potencia de transmisión un 80%[3)]
- ECO Mode Plus[4)] reduce la potencia de transmisión un 100% en la estación base y todos los terminales registrados
- Reducción variable de la potencia de transmisión del terminal en función de la distancia con la estación base

Accesorios

- Gigaset Repeater
- Expandible hasta 4 terminales inalámbricos

Funcionalidades con más de un terminal

- Llamadas internas entre terminales
- 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna)
- Transferencia de la agenda entre terminales
- Llamada colectiva o selectiva al resto de terminales
- Transferencia de llamadas externas a otro terminal con consulta previa
- Llamada a 3 (1 participante externo / 2 internos) o intrusión
- Señalización sonora (melodía) simultánea en todos los terminales, para llamadas externas entrantes

Funcionalidades de la red fija del operador

- Soporta las funciones del operador a través de la tecla "R", la tecla * y la tecla #

Información técnica

Terminal

- En reposo: hasta 220 horas
- En conversación: hasta 20 horas
- Baterías: 2 x AAA (NiHM), 550 mAh
- Tiempo de carga : 8h en la base y 6h en cargador
- Cobertura interior: hasta 50 metros
- Cobertura exterior: hasta 300 metros
- Dimensiones H x W x D / peso (incl. baterías)
  Terminal: 153 mm x 48 mm x 27 mm / 112 g

Estación base

- Fuente de alimentación conmutada de 230 V de bajo consumo
- Soporte cargador en estación base
- Montable en pared
- Tecla de registro y búsqueda en la parte delantera de la estación base
- Conexión para una línea externa
- Soporta hasta 4 terminales inalámbricos Dimensions H x W x D / peso
  Estación base: 122 mm x 104 mm x 32 mm / 89 g

Cargador externo (para teléfonos supletorios)

- Posibilidad de montaje en pared
- Dimensiones H x W x D /peso
  Cargador: 75 mm x 71 mm x 27 mm / 33 g

Contenido de la caja

- 1 terminal inalámbrico
- 1 estación base
- 1 tapa de baterías
- 2 baterías estándar AAA (NiHM)
- 1 fuente de alimentación
- 1 cable de teléfono
- 1 manual de usuario

Otro formatos

- Duo

Color

- Negro “Glossy” (pulido brillante)

Disponible

- Febrero 2013

1) Si está soportado por la red del operador
2) Comparado con modelos de generaciones anteriores
3) Para todos los terminales registrados – en comparación con el ECO Mode desactivado
4) Si todos los terminales inalámbricos soportan ECO Mode plus

Copyright GC 2013

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.